

### バッテリーの性能を最大限に引き出すために

- ・ RP-225のバッテリー残量警告ブザーが鳴りモーターの力が弱くなってきたと感じたら、バッテリーを取り外して充電するか新しく交換する目安です。リチウムイオンバッテリーは残量20%程度を残して継ぎ足し充電を行うことがベストな使用方法です。
- ・ 満充電の状態ですぐに再度充電しないでください(過充電防止)。
- ・ 充電は周辺温度が10°C～40°Cの範囲で行ってください。

### バッテリーの寿命を延ばすために

- ・ 長時間使用しないときは、本体からバッテリーを取り外して(過放電防止)、バッテリーカバーをかぶせて保管してください。水分やほこりの侵入を防ぎます。
- ・ 6ヶ月以上使用しない場合、満充電の状態ですぐに保管することをお勧めします。

### 保管についての注意事項

バッテリー及び充電器は次のような場所に保管しないでください。

- ・ お子様の手の届く場所や簡単に取り出せる場所
- ・ 温度の急変する場所
- ・ 湿気の多い場所
- ・ 直射日光の当たる場所
- ・ 揮発性物質の置いてある場所

以上